

Накладні світильники TM Ardero ML406/ML408 з патроном GX53

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир та інш.
- Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормальною займистою будівельного матеріалу.
- Світильники призначені для використання зі світлодіодними лампами з цоколем GX53, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 13Вт (лампа не входить в комплект постачання).
- Світильники призначені для використання тільки усередині сухих опалюваних приміщень.

2. Технічні характеристики:

Найменування моделі світильника	ML406/ML408
Тип патрона для лампи	GX53
Тип лампи	GX53
Макс. потужність лампи	13Вт
Комплектація	Лампа в комплект не входить
Нормована напруга	~230В
Нормована частота	50Гц
Габаритні розміри, мм	Див. на упаковці
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	алюміній
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Температура навколишнього середовища для використання	+5...+40 °С
Температура зберігання	-20...+50°С
Відносна вологість	80% (при 25°С)

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.

4. Монтаж та підключення

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель до місця монтажу світильника.
- Відкрутіть основу світильника та виконайте за її допомогою розмітку та свердління монтажних отворів у стелі.
- Підключіть дроти кабелю до мережі живлення.
- Закріпіть основу світильника на монтажній поверхні за допомогою саморізів.
- Встановіть лампу з цоколем GX53 в патрон світильника та накрутіть на основу циліндр корпусу.
- Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.
- Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- Заміну лампи здійснювати за необхідністю.

6. Запобіжні заходи

- Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- Світильники призначені для використання тільки усередині приміщень.
- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.
- Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю.
- У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввіключенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Відновити напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замінити лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю живлячої мережі	Перевірте підключення та цілісність ізоляції живлячого кабелю
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дату виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзінг Електронік Ко., ЛТД, Цивіль Індустрія Зон, Пуґен Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097)160-62-57, lumart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкodu, причину іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП

підпис


УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дієсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).



ARDERO ML406

 Цей світильник сумісний з лампами таких класів енергоефективності





ARDERO ML408

 Цей світильник сумісний з лампами таких класів енергоефективності

