

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ ПРОМИСЛОВІ AL1021 ТМ«ARDERO»

1. Опис та призначення.

- Освітлення виробничих та складських приміщень: Цей світильник призначений для освітлення заводів, цехів, складів, ангарів та інших промислових зон, де потрібне інтенсивне та рівномірне освітлення.
- Висока ефективність: Завдяки використанню світлодіодів, він забезпечує високу світловіддачу при низькому енергоспоживанні.
- Міцний корпус: Конструкція з алюмінієвого сплаву ідеально підходить для роботи в умовах промислових приміщень, де можуть бути підвищені вимоги до міцності та стійкості до впливів навколошнього середовища.
- Світильники призначенні для експлуатації в мережах змінного струму з номінальною напругою 230 В. Якість електроенергії повинно відповідати вимогам ДСТУ50160-2014.

Світильник призначений для роботи в приміщенні.

Модель	AL1021		
Потужність в робочому режимі Роп	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Нормована напруга		~230 В	
Діапазон напруги		~100-277 В	
Номінальна частота		50 Гц	
Корельована колірна температура		6500 К	
Корисний світловий потік Fuse	15000 лм (360°)	22500 лм (360°)	30000 лм (360°)
Кут випромінення	120°	120°	120°
Світлова віддача	150 лм/Вт	150 лм/Вт	150 лм/Вт
Індекс кольоропередачі, CRI		≥80	
Ступінь захисту від пилу та вологи		IP65	
Температура навколошнього середовища для використання		-20..+40°C	
Колір корпусу		чорний	
Матеріал корпусу		алюміній	
Матеріал розсіювача		полікарбонат	
Строк служби	50000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀		
Габаритні розміри	Ø227×103 мм	Ø255×113 мм	Ø280×113 мм

2. Комплектація

- Світильник у зборі.
- Інструкція з експлуатації.
- Індивідуальна упаковка

3. Монтаж та підключення світильника

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають необхідну кваліфікацію. В комплекті немає клемної колодки. Монтаж може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- Усі роботи по монтажу і підключенням світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- Здійсніть підведення проводів мережі живлення до місця установки світильника. При необхідності захистить кабель від механічних пошкоджень, наприклад, гофрою.
- Підключіть коричневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) мережі живлення, жовто-зелений провід світильника - до провідника захисного заземлення.
- Увімкніть живлення.

4. Заходи безпеки

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають допуск для здійснення відповідного виду робіт. Світильники призначенні для роботи у приміщенні. Світильники не призначенні для роботи на вулиці.
- Не експлуатувати світильники при температурі довкілля що перевищує допустиму робочу температуру. Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів. Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, кабелем заборонена. Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур світильника пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити лише сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.
- Робити протирання світильника вологовою тканиною при вівімкненому електроживленні заборонено.



- Заборонено використовувати світильник у схемах з димером.
- Радіоактивні або отруйні речовини до складу світильника не входять.

5. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендованій регламент обслуговування:

- Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку, проводиться у міру забруднення, але не рідше за один раз в рік.
- Обслуговування світильника робиться при вимкненому електроживленні.
- Джерело світла є незамінним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Можливі несправності і заходи їх усунення

Несправність	Причина появи	Способи усунення
Світильник не вмикається	Відсутність напруги в мережі	Відновіть напругу в мережі
	Неправильне підключення світильника до мережі	Перевірте схему підключення, при необхідності виправіть несправність

Якщо після виконаних дій світильник несправність не усунена, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

7. Заходи безпеки

Світильник живиться мережевою напругою 230 В, яка є небезпечною.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net.

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

