

Вуличні світлодіодні світильники SP3041, SP3042, SP3043

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники зі світлодіодними джерелами світла ARDERO серії SP призначенні для освітлення великих відкритих просторів (кар'єрів, вулиць і площ, доріг, парків, стоянок, територій промислових підприємств, прибудинкових територій).
- Світильники призначенні для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В.
- Світильники монтується на кріпильну консоль.
- Корпус світильника виготовлено з алюмінієвого сплаву з антикорозійним покриттям. Оптична частина світильника виготовлена з оптичного полікарбонату.

2. Технічні характеристики

Модель	SP3041	SP3042	SP3043
Габаритні розміри	367x70x80 мм	457x68x81 мм	553x77x84 мм
Нормована потужність	30 Вт	50 Вт	100 Вт
Нормована напруга		~ 165-265 В	
Номінальний світловий потік	3450 лм	5750 лм	11500 лм
Світлова віддача		115 лм / В	
Корельювана колірна температура		6500 К	
Індекс кольоропередачі, Ra		>80	
Ступінь захисту від пилу та вологи		IP65	
Температура навколошного середовища для використання		-20..+40 °C	
Тип кріплення		консольний	
Матеріал корпусу		Алюміній	
Матеріал оптичного блока		Полікарбонат	
Колір корпусу		чорний	
Номінальний строк служби		25000 годин	

(представлені в цій інструкції технічні характеристики можуть відрізнятися. В залежності від партії виробництва, виробник має право вносити зміни до конструкції товару без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

1. Комплектація

- Світильник у зборі.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.

2. Підключення

- Дистанцією світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
- Знес术语ті і підготуйте до підключення кабель мережевого живлення.
- У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати кваліфікованого персоналу. Підключіть коричневий фазовий дріт світильника (L), синій нейтральний дріт світильника (N), жовто-зелений дріт захисного заземлення світильника до відповідних дротів мережі живлення.
- Встановіть світильник на опору. Для фіксації світильника на опорі затягніть фіксуючі гвинти за допомогою ключа шестигранника.
- Увімкніть живлення.

3. Технічне обслуговування

- Світильник не вимагає спеціального технічного обслуговування.
- Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електро живленні.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- Джерело світла є незамінівним. Уесь світильник має бути заміненим за досягненням джерелом світла кінця його строку служби.

4. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеції не нижче III.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключенні напруження
- Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живлячого кабелю, з пошкодженим корпусом світильника.
- Експлуатація світильника без підключення дроту захисного заземлення заборонена.

- 6.5 Заборонено розбирати світильник.
- 6.6 Не використовувати з димером. 
- 6.7 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 6.8 Місця приєднання дротів до мережі живлення мають бути додатково герметизовані.
7. Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. **Зберігання**
Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.
9. **Транспортування**
Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
10. **Утилізація**
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
11. **Інформація про виробника і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях:Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puget Village, Qu'ai Ningbo, Китай. /Нінбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індустріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМИАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiaart@ukr.net.

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. **Гарантійні зобов'язання**
- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втрата конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “Feron”, призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпись

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знямає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).