

Трекові світлодіодні світильники AL122 TM Ardero

Інструкція з експлуатації

- Опис**
- Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного відсвічування і художнього освітлення житлових приміщень.
- Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц
- Світильники монтується на одnofазний шинний розвід.
- Технічні характеристики:**

		AL122	
Нормована потужність	20 Вт	30 Вт	
Номінальний світловий потік	1150 лм	1700 лм	
Габаритні розміри, мм	345*33*41 мм	478*33*41 мм	
Кут розсіювання світлового пучку	120°		
Матеріал розсіювача	Полікарбонат		
Матеріал корпусу	Алюміній		
Діапазон напруги живлення	~170-265 В		
Корельована колірна температура	4000 К		
Тип монтажу	На одnofазний шинний розвід		
Частота мережі	50 Гц		
Індекс кольоропередачі, Ід	≥90		
Коефіцієнт пульсації освітленості	≤5%		
Колір корпусу	Дім. на упаковці		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40		
Температура експлуатації	+5...+40 °С		
Номінальний строк служби	25000 годин		

- Комплектація**
- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакування.
- Підключення**
- Доставте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
- Вимкніть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі житлення. Підготуйте кабель житлення до місця установки шинного розводу.
- Встановіть установочну і підключення кабель.
- Установіть світильник в шинний розвід і зафіксуйте поворотом захисту.
- Увімкніть живлення.
- Технічне обслуговування**
- Обслуговування світильника проводиться тільки при відключеному електроживленні.
- Потрапляння від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- Джерело світла з незмінним. Увесь світильник має бути замінений для досягнення джерелом світла кінця його строку служби.
- Забезпечення безпеки**
- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче ІІІ.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключенні напруги живлення
- Світильники монтується тільки на шинний розвід, підключення і використання світильників без шинного розводу заборонено.
- Не розкривайте корпус світильника, це може привести до uszkodження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Верх призначений для використання тільки усередині приміщення.
- Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живлячого кабелю, пошкодженні корпусу шинного розводу або світильника.
- Не використовувати з димером.
- Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не вводяться.



- Зберігання**
Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від +25°С до +60°С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°С. Не допускати дії вологи.
- Транспортування**
Світльники в упаковці придатний для транспортування автомобілем, залізницею, морською або авіаційним транспортом.
- Утилізація**
Світльники утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
- Інформація про виробника, імпортера і дату виробництва**
Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на підприємстві Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puzen Village, Qiyai Ningbo, Китай, / Укрaina Ювілей Електронікс Ко., ЛТД, Цивільний Індустріальний Зона, Пузен Вільаге, Куйаю Ніньбо, Китай, Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.10, оф.6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІМАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Носочикова Комарова, 6.10, оф.507, тел.:(097) 160-61-57, lumart@ukr.net
Дата випрошення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць випрошення, РРРР - рік випрошення.

11. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк визначений на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі друкованого (або копії документації), що засвідчує факт продажу, або записаного гарантійного талона (як зазначений дати імпортер, найменування виробу, дати закінчення гарантії, відсуті продажів, певним магазином).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпусу товару у вигляді напису, гравіювання або стикерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повернувся на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповненого продавцем документації, що засвідчує факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимих ознак втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою оптимізації прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Ardero», призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюється на шкідливі, причетні іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильниками.

ARDERO

Увага: для отримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильників, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздільному продажу продукції торговельної марки «ARDERO»

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець: _____ Понувач: _____

МП _____ п.м. _____

УВАГА!
Назначений гарантійний талон вказує на передачу гарантійних зобов'язань.
Талон дійсний для всіх постачальників (імпортерів).