

# Пиловолоagozaхищений світлодіодний світильник AL5075

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення світильника:

- Лінійні світлодіодні світильники AL5075 торгової марки "ARDERO" призначені для внутрішнього освітлення приміщень з підвищеним вмістом пилу та вологи. Використовуються як загальне і додаткове освітлення складських, виробничих приміщень, санвузлів, коридорів, сходових клітин та ін.
- Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- Світильники встановлюються на плоску поверхню з нормальною займистою матеріалу.

### 2. Технічні характеристики:

Нормована потужність	36Вт	48Вт
Діапазон напруги	~165-265В	
Номінальна частота	50Гц	
Номінальний світловий потік	3420лм	4560лм
Корельована колірна температура	6500К	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP65	
Клас захисту від ураження електричним струмом	II	
Температура довкілля для використання	0..+40°C	
Коефіцієнт пульсації освітленості менш	5%	
Матеріал корпусу	Полікарбонат	
Номінальний строк служби	25000 годин	
Габаритні розміри, мм (дхшхв)	1200×52×35	1500×52×35

### 3. Комплектація світильника:

- Світильник у зборі 1шт.
- Монтажний комплект 1шт.
- Інструкція з експлуатації 1шт.

### 4. Монтаж та підключення:

- Вивільнити світильник від пакувальної плівки та картону, зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- Знеструмити і підготувати до підключення кабель мережі живлення.
- Виконайте розмітку поверхні і підготовку монтажних отворів відповідно до розмірів світильника. Зафіксуйте монтажні скоби на поверхні.
- Підключіть дроти живлення до світильника.
- Зафіксуйте світильник у монтажних скобах.
- Ввімкніть живлення.

### 5. Заходи безпеки

- Світильник живиться мережевою напругою 230 Вольт, яка є небезпечною. **У комплекті немає клемної колодки, до роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.**
- Застосування у пожежонебезпечних або вибухонебезпечних приміщеннях заборонено.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- Не експлуатувати світильники при температурі довкілля, що перевищує допустиму робочу температуру. Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів.
- Заборонена експлуатація світильників з несправним вимикачем, пошкодженим корпусом, шнуром живлення.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника вологою тканиною при увімкненому електроживленні заборонено.
- Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

### 6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;
- джерело світла є незамінюваним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби;
- обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.

### 7. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах приміщеннях при температурі довкілля від -20°C до +60°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.

### 8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

**9. Утилізація**

Світильники не містять дорогих або токсичних матеріалів і комплектуючих деталей, що вимагають спеціальної утилізації. Після закінчення терміну служби світильник необхідно розібрати на деталі, розсортувати по видах матеріалів і утилізувати як побутові відходи.

**10. Інформація про виробника, імпортера і дату виробництва**

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puge n Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

**11. Гарантійні зобов'язання**

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

# ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).