

# Світлодіодний світильник AL3010-O, AL3010-R

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL3010-O, AL3010-R призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- 1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.3 Підходить для установки на стіни і стелю.

### 2. Комплект світильника:

1. Світильник у зборі 1 шт.
2. Кріпильний комплект 1 шт.
3. Інструкція з експлуатації 1 шт.

### 3. Технічні характеристики

Модель світильника	AL3010-O		AL3010-R	
Нормована потужність, Вт	24	36	24	36
Нормована напруга, В			~230	
Номінальний світловий потік, лм	2160	3240	2160	3240
Корелььована колірна температура			6500 К	
Індекс кольоропередачі Ra			≥80	
Клас захисту від ураження електричним струмом			II	
Ступінь захисту від пилу та вологи			IP65	
Матеріал корпусу			пластик	
Матеріал розсіювача			пластик	
Робоча температура			0°C...+40°C	
Габаритні розміри, мм	250Х125Х38	300Х150Х35	200Х38	240Х35
Номінальний строк служби			25000 годин	

### 4. Монтаж та підключення

- 4.1 Розпакуйте світильник і проведіть його зовнішній огляд. Перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 4.2 У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- 4.3 Перед підключенням світильника переконайтесь, що електроживлення відключено.
- 4.4 Виконайте розмітку монтажної поверхні за допомогою світильника, просвердлить отвори та вставте дюбелі.
- 4.5 Підключіть світильник до мережі згідно з маркуванням дротів: коричневий – фазовий дріт, синій – нейтраль.
- 4.6 Зафіксуйте світильник саморізами.
- 4.7  Заборонено використовувати світильник у схемах з димером. Світлорегулювання не допустимо.

### 5. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

#### Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженими: корпусом, штепсельними роз'ємами, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологовою тканиною при включенному живленні.

### 6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає. Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення. Джерело світла є незамініваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

### 7. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

### 8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

- 9. Утилізація**  
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
- 10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**  
Зроблено в Китаї для ТМ «LEDCOIN». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net.  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.
- 11. Гарантійні зобов'язання**
- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
  - У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
  - Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
  - Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
  - Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «LEDCOIN», призначеної для побутових потреб.
  - Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

**LEDCOIN**  
Увага: Для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими  
Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розздільному продажу продукції торгової марки «LEDCOIN»

## ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛООН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Підпись

МП  
УВАГА!  
Незаповнений гарантійний талон зливе з продажу гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні насного чека (товарного накладного).

