

# Трекові світлодіодні світильники AL120F TM Ardero

## Інструкція з експлуатації

- Опис**
  - Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
  - Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц
  - Світильники монтуються на однофазній шиніпровід.

### 2. Технічні характеристики:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Модель                              | AL120F                   |
| Нормована потужність                | 20 Вт                    |
| Номинальний світловий потік         | 1700 лм                  |
| Поворотливий                        | так                      |
| Габаритні розміри, мм               | 281 x 127 x 5 мм         |
| Кут розсіювання світлового потоку   | 60°                      |
| Матеріал розсіювача                 | Полікарбонат             |
| Матеріал корпусу                    | Алюміній                 |
| Діапазон напруги живлення           | ~170-265 В               |
| Корельована колірна температура     | 4000 К                   |
| Тип монтажу                         | На однофазній шиніпровід |
| Частота мережі                      | 50 Гц                    |
| Індекс кольоропередачі, Ra          | >=80                     |
| Коефіцієнт пульсації освітленості   | <5%                      |
| Модіф корпусу                       | Див. на упаковці         |
| Стіпівля захисту від пилу та вологи | IP40                     |
| Температура експлуатації            | +5...+40 °С              |
| Номинальний строк служби            | 25000 годин              |

### 3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакування.

### 4. Підключення

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
- Вимкніть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Відведіть кабель живлення до місця установки шиніпроводу.
- Виконайте установку і підключення шиніпроводу.
- Установіть світильник в шиніпровід і зафіксуйте поворотом швелера.
- Увімкніть живлення.

### 5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводиться тільки при відключеному електроживленні.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

### 6. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення
- Світильники монтуються тільки на шиніпровід, підключення і використання світильників без шиніпроводу заборонено.
- Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Вибір призначений для використання тільки усередній приміщенні.
- Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю, пошкодженні корпусом шиніпроводу або світильника.



- Не використовувати за димером.
- Заборонена експлуатація світильника в приміщенні з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- Радіоактивні і отруйні речовини не складають світильника не входить.

### 7. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°С до +50°С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°С. Не допускати дії вологи.

### 8. Транспортування

Світильники в упаковці придатні для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

### 9. Утилізація

Світильники утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

### 10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Вироблено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китаї. / Німбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цивіль Індустріал Зон, Пуген Вїлаж, Кюаї Німбо, Китаї. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.10, оф.6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

### 11. Гарантійні зобов'язання

- 11.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 11.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 11.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповненого продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 11.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, збирання або транспортування.
- 11.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробничій, з метою обмеження ризику, а також в інших цілях, що не відносяться безпосередньо до застосування продукції ТМ «Ardero», призначеної для побутових потреб.
- 11.6 Зобов'язання не поширюються на шнуди, причому іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

# ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розділеному продажі продукції торговельно-сервісної мережі «ARDERO»

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| Дата продажу | Найменування виробу | Кількість | Дата звичення гарантійного терміну |
|--------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
|              |                     |           |                                    |

Продавець \_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_ підпис

МП

УВАГА!  
Неповнозначений гарантійний талон вимагає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при поділі продажів коштию мережі (торговельно-сервісна).