

ΞΕΣΟΝΟΜ^Ε
ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
SL100



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Ліхтарик світлодіодний SL100 (далі - ліхтар) використовується як якісний індивідуальний портативний джерело світла в місцях слабого або відсутнього освітлення, з функцією заряджання телефонів, планшетів та інших пристроїв від акумулятора ліхтаря. В одному з режимів є можливість використання ліхтаря у якості аварійного маяка.

2. Комплектація:

- Ліхтар
- Кабель USB Type-C 50 см
- Інструкція
- Заводська упаковка

3. Технічні характеристики

Модель	SL100	
Призначення	для кемпінгу	
Джерело світла	режим ручного ліхтарика SMD LED + бічна панель 60 SMD LED	
Потужність, Вт	5	
Термін служби світлодіодів, год.	100000	
Тип акумулятора	18650 Li-іон, 3,7 В, 2000 мА-год (заряджається від USB Type-C)	
Кількість циклів заряджання/ розряджання акумулятора	500	
Світловий потік, Лм	режим ручного ліхтаря - 350; бічна панель - 200	
Дальність світлового променя, м	режим ручного ліхтаря - 150; бічна панель -10	
5 режимів роботи ліхтаря:	режим ручного ліхтарика - 100%; 50%; мигаючий; бічна панель - біле світло; тепле світло; червоний мигаючий	
Час роботи, год.	Режим ручного ліхтаря (100 % - 50 % - мигаючий)	4 / 6 / 13
	Бічна панель (100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий)	6 / 8 / 20 / 25
Час заряду, год.	6 - 7	
Вихідна напруга, В / струм, А USB	DC 5 / 1	
Матеріал корпусу	ABS-пластик	
Ступінь захисту	IP 44	
Габарити, см	18,5*10,5*10,5	
Вага, г	295	



Примітка. Технічні характеристики (наведені у таблиці): тривалості роботи, довжини світлового променя, інтенсивності та часу заряджання та інше, отримані зі штатним акумулятором можуть відрізнятися залежно від середовища, фактичних умов використання (коливань температури, інтенсивності використання тощо) та терміну експлуатації ліхтаря.

4. Експлуатація

Перед початком експлуатації повністю зарядіть акумулятор ліхтаря. Для цього підключіть ліхтар через USB Type-C роз'єм, використовуючи кабель, який іде в комплекті до зарядного пристрою. 4-х сегментний індикатор заряду почне миготіти і показувати рівень заряду. Після закінчення зарядки всі чотири сегменти будуть постійно світитися синім кольором.



Ліхтар може використовуватися як зарядний пристрій, для цього треба підключити до роз'єму USB на ліхтарі пристрій для зарядки.

Для увімкнення ліхтаря в ручному режимі натисніть кнопку . Наступні натискання на кнопку будуть перемикати режими роботи в режимі ручного ліхтарика - 100 % - 50 % - мигаючий. При натисканні на кнопку вмикається бічна панель, наступні натискання кнопки перемикають режими: біле світло; тепле світло; червоний мигаючий.

5. Вимоги техніки безпеки

- уникати потрапляння прямого світла в очі;
 - утилізувати акумулятор окремо від корпусу ліхтарика.
- Забораються:
- використовувати ліхтар з механічними пошкодженнями;
 - самостійно виконувати ремонт;
 - кидати у вогонь;
 - використовувати елементи живлення (акумулятори) іншого типу, окрім вказаних у технічних характеристиках.

6. Зберігання та транспортування

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості не більше 80 %. Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника, в критому транспорті. При цьому повинно бути забезпечене стійке положення, що виключає удари та інші механічні пошкодження.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк 24 місяці з дати продажу товару.

Строк придатності 10 років.

Строк придатності може бути пролонгований за умови огляду технічного стану спеціалістами на виробництві по закінченню строку придатності, який буде засвідчений документом огляду.

Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подрапин, потертостей тощо;
- Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця;
- Відсутні упаковка, комплектація, не збережено товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
Тел.: +38 (044) 500-0033, info@acko.ua,
www.acko.ua, www.ecohome.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____