


## Технічний паспорт виробу

### LED неонові стрічка 9Вт 220 В 6х11 мм COB 248 діодів 100Лм/Вт теплий білий 2800К, серія COB неон, гарантія 3 роки


LED неонові стрічка 9Вт 220 В 6х11 мм COB 248 діодів 100Лм/Вт теплий білий 2800К, серія COB неон, гарантія 3 роки бренду Electro House гнучка і яскрава, вона володіє приємним рівномірним світінням без сліпучих яскравих точок і темних ділянок. Використовується для створення підсвічування і світлових акцентів в ландшафтному та архітектурному дизайні, для створення реклами та дизайну приміщень. Спектр, температура, перепади температури, підвищена вологість не впливають на її працездатність. Можна створювати букви, об'ємні фігури та малюнки. Часто гнучкий неон використовують для створення святкової ілюмінації, наприклад для виготовлення гірлянд. Можна використовувати відрізки довжиною до 10 м без втрати яскравості. Неонові LED стрічка EH-STR-COB4N підключається до електромережі 220В без використання блоку живлення, що робить її експлуатацію простою і комфортною. Для підключення до мережі застосовується конектор, який перетворює змінний струм в постійний. Для експлуатації цієї неонові стрічки вам знадобиться тільки конектор і електрична розетка 220В. завдяки цій особливості можливий практично миттєвий монтаж або демонтаж виробу. LED стрічка поміщена в спеціальну захисну оболонку і має ступінь захисту IP65, оболонка не тільки захищає від впливу вологи, але і забезпечує приємне рівномірне світіння. LED стрічка містить 248 діодів на метр. Всі електричні з'єднання при експлуатації поза приміщенням або в приміщенні з підвищеною вологістю повинні бути добре ізольовані й захищені від зовнішніх несприятливих впливів. Стрічка має тривалу гарантію - 3 роки. При монтажі та експлуатації потрібно дотримуватися правил електричної безпеки. \*Ціна вказана за 1 метр. Важливо! Підключати виріб до електромережі потрібно тільки за допомогою спеціального конектора, підключення без його використання безпосередньо призведе до виходу виробу з ладу.



#### 1. Технічні характеристики

| Характеристика               | Параметри     |
|------------------------------|---------------|
| Серія                        | COB неон      |
| Розмір                       | 6х11 мм       |
| Температурний діапазон       | -20 ... +50°C |
| Кут розсіювання              | 120           |
| Індекс передачі кольору      | >80 Ra        |
| Мінімальна партія            | 1 м           |
| Ступінь захисту (IP)         | IP65          |
| Колір світіння               | теплий білий  |
| Колірна температура          | 2800K         |
| Напруга живлення             | 220 В         |
| Споживана потужність Вт/м    | 9Вт           |
| Світлова віддача             | 100Лм/Вт      |
| Кількість світлодіодів, шт/м | 248           |
| Тип діода                    | COB           |
| Гарантія                     | 3 роки        |
| Кратність різання            | 50 см         |
| Термін служби                | 20000 г       |

#### 2. Схематичне позначення



#### 3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

#### 4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

#### **5. Вимоги безпеки**

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

#### **6. Транспортування та зберігання виробу**

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

#### **7. Гарантійні обов'язки виробника**

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

#### **8. Серія та Виробник**

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855