

Трекові світлодіодні світильники AL120 TM Ardero

Інструкція з експлуатації

- Опис**
 - Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
 - Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц
 - Світильники монтується на однофазній шині провідів.

2. Технічні характеристики:

		AL120	
Модель		20 Вт	30 Вт
Нормована потужність		20 Вт	30 Вт
Номінальний світловий потік		1700 лм	2500 лм
Поворотливий		ні	ні
Габаритні розміри, мм	345*33*41 мм	60*	478*33*41 мм
Вуг розсіювання світлового потоку		60°	
Матеріал розсіювача		Полікарбонат	
Матеріал корпусу		Алюміній	
Діапазон напруги живлення		~170-265 В	
Нормальована колірна температура		4000 К	
Тип монтажу		На однофазній шині провідів	
Частота мережі		50 Гц	
Індикс кольоропередачі, Іа		>90	
Коефіцієнт пульсації освітленості		<5%	
Вісність корпусу		Діаг. на упаковці	
Ступінь захисту від пилу та вологи		IP40	
Температура експлуатації		+5...+40 °С	
Номінальний строк служби		25000 годин	

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.

4. Підключення

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
- Вимкніть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки шині провідів.
- Виконайте установку і підключення шині провідів.
- Установіть світильник в шині провідів і зафіксуйте поворотом назовні.

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводиться тільки при відключеному електричному живленні.
- Прочистання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою кияшкою у міру забруднення.
- Діагностика світла є незалежним. Усесь світильника має бути замкнений за досягнення диметром світла кінця його строк служби.

6. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче ІІІ.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення
- Світильники монтується тільки на шині провідів, підключення і використання світильника без шині провідів заборонено.
- Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Вибір призначений для використання тільки усередині приміщення.
- Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живлячого кабелю, пошкодженні корпусом шині провідів або світильника.



- Не використовувати з диметром.
- Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеною вмістом пилу або вологи.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

7. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°С до +50°С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°С. Не допускається дії вологи.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дату виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Вироблено на підприємстві: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pagen Village, Qiu'a' Ningbo, Китаї. / Ningbo Yusing Електронікс Ко., ЛТД, Цивіль Індустріал Зон, Пуген Віллаж, Кіао'а' Нінбо, Китаї. Імпортер: ТОВ «ЛЮМАРІОНС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.10, оф.6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМАРІОНС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі договорів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (за зазначеним дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару в угляді наліску, гравірування або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповненого продавцем документа, що засвідчує факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимих ознак втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, збирання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках вимороження на виробничій, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Ardero», призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкідливі, причинені іншою обладнанням, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торговельної марки "ARDERO"

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець: _____

Почувальць: _____

МП

УВАГА!
Незакончений гарантійний талон неможливо застосувати для гарантійних зобов'язань.
Талон із зазначеним наклеєм не є зовнішнім наклеєм.