

Таймер цифровий

Розетка з таймером EH-TD01 не тільки дозволяє економити електроенергію час і сили, але і робить експлуатацію різних електроприладів більш комфортною. Підключений до такого пристрою електроприлад включиться і вимкнеться в потрібний час. Корисна така функція, коли електроприлад не має можливості налаштування його автоматичного включення і відключення. Ви просто налаштуєте таймер і підключаєте через нього пристрій до електромережі. Пристрій вузькоспеціалізований, але-попри-це має дуже багато варіантів його використання. Так ви можете керувати освітленням, включенням і вимиканням обігрівача, бойлера, вентилятора, компресора та інших пристроїв. Ще Таймер цифровий дозволяє захистити ваші електроприлади від стрибків напруги в мережі в той момент, коли вас немає вдома. Пристрій дозволяє запрограмувати управління електроприладом на тиждень. Корпус виготовлений з міцного пластику білого кольору, прилад оснащений дисплеєм і світлодіодним індикатором, комплектується інструкцією по експлуатації.-Максимальна потужність приєднаних приладів не повинна перевищувати 2300 Вт. Пристрій розрахований на роботу в мережі з частотою струму 50 Гц і напругою 220-240 В. Мінімальний часовий інтервал 1-хвилина. Сила струму 10 А . Ступінь захисту IP22 .



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Колір	Білий
Гарантія	6 місяців
Номинальний струм	10 А
Технічні особливості	Батарея резервного живлення Ni-Mh 1,2V
Тип електрофурнітури	Розетка електрична
Температурний діапазон	0 ... +40°C
Ресурс виробу	40000 циклів
Чистота струму	50 Гц
Напруга живлення	220-240 В
Захист (IP)	IP22
Матеріал корпусу	пластик
Потужність	2300 Вт

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ ІЕС 60884-1:2007,-ДСТУ ІЕС 60884-1,-ДСТУ EN 60947-5-1:2007,-ДСТУ EN 60309-1:2016-

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855