

НАКЛАДНІ СВІТОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL708ARD, AL709ARD ТМ «ARDERO»

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Опис

- Світильники призначенні для загального освітлення житлових і громадських приміщень.
Світильники призначенні для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В / 50Гц.
Світильники встановлюються на поверхню з нормально зймистого матеріалу.
Світильники призначенні для використання всередині приміщен.


2. Технічні характеристики:

Нормована напруга	~230В/50Гц			
Нормована потужність	18Вт	24Вт	32Вт	48Вт
Номінальний світловий потік	1800Лм	2400Лм	3200Лм	4800Лм
Корельована колірна температура	5000K			
Габаритні розміри	Див. на пакуванні			
Матеріал корпусу	Алюміній			
Матеріал розсіювача	Пластик PP			
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40			
Клас захисту від ураження електричним струмом	II			
Температура навколишнього середовища	+5..+40°C			
Номінальний строк служби	25000 годин			

3. Комплектація

- Світильник у зборі;
Інструкція з експлуатації, гарантійний талон;
Комплект для кріплення;
Коробка пакувальна.

4. Монтаж і підключення



- 4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
4.2 Відключіть напругу та підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
4.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до установочних розмірів світильника.
4.4 Від'єднайте монтажну планку світильника та закріпіть її на монтажній поверхні за допомогою саморізів.
4.5 Підключіть дроти кабелю до мережі живлення і закріпіть основу світильника на монтажній планці за допомогою гвинтів. У комплекті немає клемної колодки, встановлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
4.7 Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електро живленні.
5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною в міру забруднення.
5.3 Джерело світла цього світильника є незамінівним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Запобіжні заходи

- 6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають відповідну групу допуску з електробезпеки не нижче III.
6.2 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
6.3 Світильник призначений для використання всередині приміщен.

- 6.4 Заборонена експлуатація світильника з димером.
6.5 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не відкривайте корпус драйвера.
6.6 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
6.7 Всі роботи зі світильником виконуються тільки при відключенні напружені.



7. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Можлива причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після проведених дій світильник не спалахує, то подальший ремонт недоцільний (невправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні при відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25° С до + 50° С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25° С. Не допускати впливу вологи.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китай для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індстріл Зон, Пуген Вілах, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеска обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеска обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППР, де ММ - місяць виготовлення, ПППР - рік виготовлення.

12. Гарантійні обов'язки

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон зниме з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).